
Unterstützte Signaturkarten und Kartenlesegeräte



Version MCard 2.10

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	3
1 Einleitung	4
1.1 Aktuelle Hinweise	4
1.2 Abkündigungen	4
2 Notwendige Schutzvorkehrungen für diese Anwendung	6
3 Unterstützte Betriebssysteme und JRE	7
Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte.....	7
4 Unterstützte Siegel- und Signaturkarten	8
Siegelkarten für eine qualifizierte elektronische Signatur (QES)	8
Signaturkarten für eine qualifizierte elektronische Signatur (QES).....	8
Andere Signaturkarten.....	8
Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte.....	8
PIN-Management der unterstützten Signaturkarten	9
5 Unterstützte Chipkartenleser	10
Für eine QES technisch unterstützte Chipkartenleser	10
Chipkartenleser ohne Pin-Pad.....	10
Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte.....	10
5.1 Installation von Chipkartenleser unter Linux	11
Einrichten von PC/SC auf dem System.....	11
Installieren von libccid	11
Stoppen des PC/SC-Daemons	11
Unterstützte Terminalserver.....	12
Tabelle 1: Unterstützte Betriebssysteme und JRE	13
Tabelle 2a: Unterstützte Chipkarten geeignet für qualifizierte Siegel	14
Tabelle 2b: Unterstützte Signaturkarten geeignet für eine qualifizierte Signatur	14
Tabelle 2c: andere unterstützte Signaturkarten	16
Tabelle 3a: Technisch unterstützte Chipkartenleser.....	17
Tabelle 3b: Technisch unterstützte Chipkartenleser mit CT-API-Schnittstelle	19
Tabelle 3c: Unterstützte Chipkartenleser ohne PIN-Pad (Auswahl).....	20
Tabelle 4a: Unterstützte Kombinationen Windows Betriebssysteme - Chipkartenleser - Signaturkarte	21
Tabelle 4b: Unterstützte Kombinationen Ubuntu 20.04 LTS (64 Bit) - Chipkartenleser - Signaturkarte	22
Tabelle 4c: Unterstützte Kombinationen macOS Big Sur - Chipkartenleser - Signaturkarte	23
Tabelle 5a: Unterstützte Einsatzumgebungen Terminalserver	24
Tabelle 5b: Unterstützte Einsatzumgebungen Terminalserver.....	25

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Bearbeiter	Beschreibung der Änderung
2.5.5	01.04.2021	TN	Versionierung geändert, Änderungen am Kap. 1.1
2.5.4	15.03.2021	TN	Versionierung geändert, Änderungen am Kap. 1.1
2.5.1	05.02.2021	TN	Einführung eines Inhalts- und Änderungsverzeichnisses, Änderungen am Kap. 1.1, Neues Kap. 5.1 hinzugefügt, Änderungen an Tabelle 1, 2b, 2c und 4c
2.10	15.02.2024	SD	1.2 Abkündigungen Änderungen an Tabellen 1 – 5b

1 Einleitung

Mit dieser Anwendung können Dokumente qualifiziert elektronisch signiert werden. Dafür werden eine geeignete Signaturkarte und ein technisch unterstützter Chipkartenleser benötigt. Es können fast alle

- Chipkartenleser verwendet werden, die in Deutschland für die Erzeugung einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) nach dem Signaturgesetz zugelassen waren. Seit dem 01.07.2016 gilt in Deutschland die eIDAS-Verordnung, die keine Zertifizierung von geeigneten Chipkartenlesern regelt.
- Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten sowie qualifizierte Siegeleinheiten verwendet werden, die durch qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter aus Deutschland herausgegeben werden und mit denen man eine QES erzeugen kann.

1.1 Aktuelle Hinweise

Diese MCard-Version enthält im Vergleich zur Vorversion folgende Änderungen:

- Unterstützung elektronischer Heilsberufsausweis (eHBA) der Gematik
- Chipkartenleser ORGA 930 Care wird unter Windows unterstützt

Der in dieser Version eingesetzte Crypto-Provider lautet Bouncy Castle V1.76

1.2 Abkündigungen

Die folgenden Chipkartenlesegeräte, Signaturkarten und Betriebssysteme werden mit diesem Release der MCard abgekündigt und können mit der nächsten Version der MCard nicht mehr verwendet werden.

- Kobil KAAAN Advanced
- Fujitsu Siemens Chipkartenleser-Tastatur KB SCR Pro
- Fujitsu Siemens Chipkartenleser-Tastatur Smartcase KB SCR eSIG
- ORGA 6041 Version 2.07
- eHealth BCS 200
- CARD STAR/ medic Version 2
- medCompact eHealth
- GT900 BCS
- Omnikey 8751 eHealth LAN
- TeleSec Signaturkarte (SignatureCard 2.0) mit DOI-Zertifikat / LLH-Zertifikat
- VR-BankCard / VR-NetworldCard
- Signaturkarte der Bundesagentur für Arbeit (BA)
- Microsoft Windows 10 (32 Bit-Variante)

1.3 Hinweis zu Änderung getesteter Produkte

Alle in diesem Dokument gelisteten Karten und Chipkartenleser wurden durch die Governikus GmbH & Co. KG funktional positiv getestet. Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Hersteller technisch veränderte Produkte unter gleichem Produktnamen in den

Verkehr bringen. Dies kann aufgrund der technischen Änderung zu funktionalen Einschränkungen und Fehlern bis hin zur mangelnden Nutzbarkeit des Produktes führen. Die Governikus GmbH & Co. KG kann für derartige Funktionseinschränkungen, Fehler und dadurch verursachte Schadensverläufe nicht verantwortlich gemacht werden.

2 Notwendige Schutzvorkehrungen für diese Anwendung

Potenziellen Bedrohungen muss dann durch einen unterschiedlichen „Mix“ von Sicherheitsvorkehrungen in der SAK selbst und durch die Einsatzumgebung begegnet werden. Diese organisatorischen und technischen Maßnahmen sollen sicherstellen, dass den Ergebnissen der Signaturanwendungskomponente auch tatsächlich vertraut werden kann. Damit wird das komplette System, auf dem die SAK ausgeführt wird, vertrauenswürdig. Diese Anwendung ist für die Einsatzumgebung „Geschützter Einsatzbereich“ entwickelt worden. Das ist typischerweise ein Einzelplatz-PC, der privat oder in Büros im täglichen Einsatz ist. Neben der technischen Absicherung gegen Bedrohungen in der Anwendung selbst, hat der Anwender für diese Einsatzumgebung noch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen:

- Wenn ein Internetzugang besteht, ist die Verwendung einer Firewall notwendig, um einen entfernten Zugriff auszuschließen.
- Um Trojaner und Viren weitestgehend ausschließen zu können, ist die Installation eines aktuellen Anti-Virenprogramms (automatisches Update möglichst aktiviert) erforderlich. Dieses gilt auch für das Einspielen von Daten über Datenträger.
- Grundsätzlich darf nur vertrauenswürdige Software installiert und verwendet werden. Das gilt besonders für das Betriebssystem. Es muss sichergestellt werden, dass das Betriebssystem und das Java Runtime Environment (JRE) bezüglich der Sicherheitspatches und Updates auf dem aktuellen Stand ist (Windows: automatisches Update ist zu aktivieren, etwaige Service Packs müssen installiert sein).
- Ebenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass niemand einen manuellen, unbefugten Zugriff auf das System erlangen kann. Dies kann z. B. durch Aufstellung in einem abschließbaren Raum geschehen. Außerdem ist immer die Bildschirm-Sperr-Funktion des Betriebssystems zu aktivieren. Wird das System von mehreren Personen genutzt, ist für jeden Nutzer ein eigenes Benutzerkonto anzulegen.
- Es ist zu kontrollieren, dass der verwendete Chipkartenleser nicht böswillig manipuliert wurde, um Daten (z. B. PIN, Hashwerte etc.) auszuforschen oder zu verändern. Das Ausforschen der PIN auf dem PC oder Notebook kann nur dann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn ein Chipkartenleser mit sicherer PIN-Eingabe eingesetzt wird.

Zum Schutz vor Fehlern bei der Nutzung dieser Anwendung ist zu beachten:

- Soll eine Anzeige der zu signierenden Daten erfolgen, ist eine geeignete Anwendung zu nutzen, d. h. eine Anwendung, die Dateien des entsprechenden Dateityps öffnen und die zu signierenden oder signierten Daten zuverlässig darstellen kann.
- Es ist eine vertrauenswürdige Eingabe der PIN sicherzustellen. Das bedeutet: die Eingabe der Signatur-PIN darf weder beobachtet noch die PIN anderen Personen bekannt gemacht werden. Die PIN ist zu ändern, wenn der Verdacht oder die Gewissheit besteht, die PIN könnte nicht mehr geheim sein.
- Nur beim Betrieb mit einem bestätigten Chipkartenleser mit PIN-Pad ist sichergestellt, dass die PIN nur zur Signaturkarte übertragen wird. Das bedeutet, dass die Signatur-PIN nur am PIN-Pad des Chipkartenlesers eingegeben werden darf.

Die Hinweise des qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters zum Umgang mit der persönlichen, geheimen Signatur-PIN sind ebenso zu beachten.

3 Unterstützte Betriebssysteme und JRE

Diese Anwendung ist auf vielen Client-Betriebssystemen lauffähig. Die Liste mit den unterstützten Betriebssystemen ist der Tabelle „unterstützte Betriebssysteme“ (Tabelle 1) zu entnehmen.

Betriebssysteme werden in der Regel solange unterstützt, wie der Hersteller dafür Sicherheits-Patches herausgibt. Erreicht ein Betriebssystem seinen „End-of-Life-Zeitpunkt“ (EOL), erfolgt eine Abkündigung in dieser Tabelle. Das dort angegebene Datum bedeutet, dass eine nach diesem Datum bereitgestellte neue Version dieser Anwendung das angegebene Betriebssystem nicht mehr unterstützen wird.

Spätestens ab dem EOL sollte ein Betriebssystem nicht mehr verwendet werden, da dann keine Sicherheitspatches mehr bereitgestellt werden. Dieser Umstand kann die für eine SAK geforderte hohe Sicherheit gegen potenzielle Bedrohungen beeinträchtigen.

Diese Anwendung ist auf den in der Tabelle „unterstützte Betriebssysteme“ aufgeführten JRE-Versionen und angegebenen Updates (ORACLE Java Standard Edition Runtime Environment) lauffähig. Dieses sind in der Regel immer die aktuelle JRE-Version und die Vorversion. Über die Freigabe einer neuen Version oder aktuellerer Updates bereits unterstützter Versionen wird gesondert informiert.

JRE-Versionen werden in der Regel solange unterstützt, wie der Hersteller dafür Sicherheitspatches herausgibt. Erreicht ein JRE seinen „End-of-Life-Zeitpunkt“ (EOL), erfolgt eine Abkündigung in dieser Tabelle. Das dort angegebene Datum bedeutet, dass eine nach diesem Datum bereitgestellte neue Version dieser Anwendung das angegebene JRE nicht mehr unterstützen wird.

Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Betriebssystems: Die Funktionsfähigkeit der unterstützten Chipkartenleser (siehe Tabellen 3a bis 3c) mit den in der Tabelle „unterstützte Betriebssysteme“ (Tabelle 1) aufgeführten Betriebssystemen wurde getestet. Technisch bedingt kann es in seltenen Fällen allerdings zu Ausnahmen kommen, die nicht im Verantwortungsbereich dieser Anwendung liegen. Prüfen Sie daher bitte, ob Ihr Chipkartenleser mit Ihrer Signaturkarte in Kombination mit Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Entsprechende Listen finden Sie in den Tabellen „Unterstützte Kombinationen Betriebssystem-Leser-Karten“ (Tabellen 4a bis 4c).

4 Unterstützte Siegel- und Signaturkarten

Siegelkarten für eine qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Mit dieser Anwendung können Sie die von deutschen qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern herausgegebenen Siegelkarten verwenden. Die Liste mit den unterstützten Siegelkarten ist der Tabelle „Unterstützte Siegelkarten geeignet für eine qualifizierte Signatur (QES)“ (Tabellen 2a) zu entnehmen. Die Siegelkarten erlauben nur die Erzeugung von qualifizierten Signaturen.

Signaturkarten für eine qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Ebenfalls mit dieser Anwendung können Sie die meisten von qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern herausgegebenen Signaturkarten aus Deutschland verwenden. Die Listen mit den unterstützten Signaturkarten für eine qualifizierte elektronische Signatur sind den Tabellen „Unterstützte Signaturkarten geeignet für eine qualifizierte Signatur (QES)“ (Tabellen 2b und 2c) zu entnehmen. Die Signaturkarten erlauben in der Regel die Erzeugung von qualifizierten und fortgeschrittenen Signaturen (ggf. auch Authentisierung). Außerdem können damit Daten ver- und entschlüsselt werden. Dieses gilt nur, wenn entsprechende Schlüssel/Zertifikate auf der Signaturkarte vorhanden sind und durch diese Anwendung nicht eingeschränkt werden.

Bei Signaturkarten wird zwischen Einzel-, Stapel- und Multisignaturkarten unterschieden. Diese Anwendung unterstützt alle drei Kartenvarianten und erlaubt - unabhängig von der Kartenvariante - nach der PIN-Eingabe die Erzeugung von genau einer QES. Unterstützt werden auch Siegelkarten deutscher qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter.

Qualifizierte Signaturkarten basieren auf sogenannten sicheren Signaturerstellungseinheiten (SSEE) bzw. Qualified Signature Creation Devices (QSCD). Für eine Signaturkarte werden von einem Vertrauensdiensteanbieter manchmal unterschiedliche SSEE bzw. QSCD verwendet. Es kann auch vorkommen, dass eine SSEE/ QSCD von mehreren Vertrauensdiensteanbietern genutzt wird. Unterstützt werden nur die in den Tabellen „Unterstützte Signaturkarten geeignet für eine qualifizierte Signatur (QES)“ (Tabellen 2a und 2b).

Die unterstützten Signaturkarten müssen sich im Originalzustand befinden, d.h. so, wie sie durch den qVDA herausgegeben und zugestellt wurden. Es gibt eine Ausnahme: Wird von einem qVDA eine dezentrale Personalisierung einer Original-Signaturkarte angeboten, also das Nachladen von qualifizierten Zertifikaten, wird die Signaturkarte weiterhin unterstützt. Andere Modifizierungen der Signaturkarte, wie z.B. das lokale Aufspielen eigenen Schlüsselmaterials, könnten die Signaturkarte für diese Anwendung unbrauchbar machen oder sogar zerstören.

Andere Signaturkarten

Diese Anwendung unterstützt auch Signaturkarten, mit der eine fortgeschrittene Signatur erzeugt werden kann. Die Liste ist der Tabelle „andere unterstützte Signaturkarten“ (Tabelle 2d) zu entnehmen.

Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte

Die Funktionsfähigkeit der in den Tabellen aufgeführten Signaturkarten mit dieser Anwendung wurde für die in den Tabellen „Unterstützte Chipkartenleser“ aufgeführten Chipkartenleser

getestet. Technisch bedingt kann es in seltenen Fällen allerdings zu Ausnahmen kommen, die nicht im Verantwortungsbereich dieser Anwendung liegen. Prüfen Sie daher bitte, ob Ihr Chipkartenleser mit Ihrer Signaturkarte in Kombination mit Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Entsprechende Listen finden Sie in den Tabellen „Unterstützte Kombinationen Betriebssystem-Leser-Karten“ (Tabellen 4a bis 4c).

PIN-Management der unterstützten Signaturkarten

Diese Anwendung unterstützt technisch die Eingabe einer 6 bis 12-stelligen numerischen PIN auf dem Chipkartenleser. Abweichend davon kann es technisch bedingte Einschränkungen geben. Im Anwendungsfall ist stets die gemeinsame Schnittmenge der unterstützten PIN-Längen von Signaturkarte, Chipkartenleser und dieser Anwendung maßgeblich.

Beispiel:

<i>Komponente</i>	<i>unterstützte PIN-Länge</i>
diese Anwendung	6 bis 12-stellig
Ihre Signaturkarte (Signatur-PIN)	6 bis 10-stellig
Ihr Chipkartenleser für QES	4 bis 16-stellig
gemeinsame Schnittmenge	6 bis 10-stellig

Wichtig: Bei einer Signaturkarte kann die unterstützte PIN-Länge je nach Funktion der PIN (z.B. Signatur-PIN, Entschlüsselungs-PIN, Authentisierungs-PIN) unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich anhand der Dokumentation Ihrer Signaturkarte und Ihres Chipkartenleser. Oder fragen Sie den Herausgeber Ihrer Signaturkarte oder den Hersteller Ihres Chipkartenlesers, welche PIN-Längen unterstützt werden. Falls Sie dies nicht beachten, besteht die Gefahr, dass Ihre Signaturkarte unbrauchbar wird.

Sollten Sie beabsichtigen, Ihre PIN zu ändern, achten Sie bitte darauf, tatsächlich nur die alte PIN einzugeben und keinesfalls eine weitere Ziffer. Sonst kann es bei einigen Signaturkarten passieren, dass die neue PIN nicht so ist, wie sie es erwarten.

Beispiel Fehler bei der Pineingabe:

Die richtige alte PIN ist 123456. Der Benutzer gibt aber versehentlich für die alte PIN 123456**66** ein, weil die Tastatur des Chipkartenlesers prellt (mechanisch ausgelöster Störeffekt, der bei Betätigung des Tastaturknopfs kurzzeitig ein mehrfaches Schließen und Öffnen des Kontakts hervorruft). Verwendet der Benutzer für die neue PIN 654321 und wiederholt diese korrekt, so wird die PIN-Änderung bei einigen Signaturkarten trotzdem durchgeführt. Bei diesen Signaturkarten ist die PIN dann **66654321**. Die Ursache für dieses Verhalten ist die Anfälligkeit eines bestimmten verwendeten PIN-Verfahrens im Zusammenhang mit der für diesen Fall unzureichenden Spezifikation ISO 7816-4. Für die PIN-Änderung kann es daher sicherer sein, die PC-Tastatur zu verwenden.

5 Unterstützte Chipkartenleser

Mit dieser Anwendung können fast alle Chipkartenleser mit Tastatur (PIN-Pad) und ausgewählte Chipkartenleser ohne PIN-Pad verwendet werden.

Für eine QES technisch unterstützte Chipkartenleser

Alle technisch unterstützten Chipkartenleser werden über ihre eigene USB-Schnittstelle an den PC angeschlossen. Die Verbindung vom PC zum Chipkartenleser wird über einen PC/SC-Treiber hergestellt, der zu installieren ist. Bitte informieren Sie sich beim Hersteller des Chipkartenlesers, wie der Treiber zu installieren ist. Im Kapitel 5.1 ist die Installation eines Chipkartenlesers unter Linux beschrieben.

Die Listen mit den für technisch unterstützten Chipkartenlesern sind den Tabellen „unterstützte Chipkartenleser“ (Tabellen 3a und 3b) zu entnehmen. Nach dem Signaturgesetz durften für eine QES nur die dort aufgeführten Chipkartenleser verwendet werden (mindestens HBCI-Klasse 2). Seit dem 01.07.2016 gilt in Deutschland die eIDAS-Verordnung, die keine Zertifizierung von geeigneten Chipkartenlesern regelt. Die Chipkartenleser (in Tabelle 3a und 3b) werden mit dieser Anwendung technisch unterstützt.

Es kann darüber hinaus keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass

- die unterstützten Chipkartenleser auch mit älteren Treiberversionen oder anderen als den aufgeführten Betriebssystemen funktionieren und
- andere als die explizit aufgeführten Chipkartenleser verwendet werden können.

Chipkartenleser ohne Pin-Pad

Diese Anwendung unterstützt auch Chipkartenleser, die keine sichere PIN-Eingabe erlauben (HBCI-Klasse 1). Es handelt sich ausschließlich um Geräte mit USB-Schnittstelle, die über einen PC/SC-Treiber angesprochen werden. Die Liste der unterstützten Chipkartenleser ohne PIN-Pad ist der Tabelle „Unterstützte Chipkartenleser ohne PIN-Pad“ (Tabelle 3c) zu entnehmen.

Neben diesen Geräten können auch viele weitere Chipkartenleser mit USB-Schnittstelle ohne PIN-Pad oder interne Chipkartenleser in Notebooks verwendet werden. Natürlich muss der Hersteller für das verwendete Betriebssystem einen Treiber zur Verfügung stellen. Eine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit kann gleichwohl nicht übernommen werden.

Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte

Die Funktionsfähigkeit der aufgeführten Chipkartenleser mit dieser Anwendung wurde für die in der Tabelle „unterstützte Betriebssysteme“ aufgeführten Betriebssysteme mit den bei den Herstellern der Chipkartenleser verfügbaren aktuellen PC/SC-Treibern getestet. Technisch bedingt kann es in seltenen Fällen allerdings zu Ausnahmen kommen, die nicht im Verantwortungsbereich dieser Anwendung liegen. Prüfen Sie daher bitte, ob Ihr Chipkartenleser mit Ihrer Signaturkarte in Kombination mit Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Entsprechende Listen finden Sie in den Tabellen „Unterstützte Kombinationen Betriebssystem-Leser-Karten“ (Tabellen 4a bis 4c).

5.1 Installation von Chipkartenleser unter Linux

Anders als bei Windows Client-Betriebssysteme, bei denen für die Installation eines Chipkartenlesers in der Regel der Windows Plug & Play Mechanismus oder ein Installationsprogramm des Herstellers verwendet wird, müssen unter Linux-Distributionen zuerst einige Vorbereitung für die Installation getroffen werden, die im Folgenden beschrieben sind.

Einrichten von PC/SC auf dem System

Das Linux-System muss für die standardisierte PC/SC-Schnittstelle vorbereitet werden, damit Chipkartenleser unterstützt werden. Geben Sie zum Installieren von `libpcsclite1` folgenden Befehl ein:

- `sudo apt-get install libpcsclite1`

Geben Sie zum Installieren von `pcscd` folgenden Befehl ein:

- `sudo apt-get install pcscd`

Installieren von libccid

Mit der Installation des PC/SC-Daemons wird üblicherweise auch `libccid` installiert. Ist dies nicht der Fall und `libccid` wird benötigt, kann diese auch manuell installiert mit diesem Befehl werden:

- `sudo apt-get install libccid`

Prüfen Sie mit dem Debug-Modus des PC/SC-Daemons, ob PC/SC korrekt eingerichtet wurde und dass das gewünschte Chipkartenlesegerät erkannt wird. Um den PC/SC-Daemon für die Überprüfung im Debug-Modus zu starten, muss dieser evtl. zuerst gestoppt werden:

So erhalten Sie einen Überblick über die Services:

- `sudo service --status-all`

Gibt es einen Eintrag `[+] pcscd`, dann läuft der Daemon bereits. So können Sie den Sie den Daemon stoppen:

- `sudo service pcscd stop`

So starten Sie den Daemon im Debug-Modus:

- `sudo pcscd -adf`

Jetzt wird auf der Konsole die Ausgabe des PC/SC-Daemons angezeigt. Schließen Sie diese Konsole nicht. Beim Einstecken des Chipkartenlesegerätes sollte dieses erkannt und erfolgreich initialisiert werden. Nach dem Einstecken der Signaturkarte sollte diese ebenfalls erkannt werden.

Stoppen des PC/SC-Daemons

Bei Bedarf kann der Daemon wieder mit `CTRL + C` im aktiven Konsolenfenster oder mit

- `sudo service pcscd stop`

innerhalb eines zweiten Konsolenfensters gestoppt werden.

Um den Daemon wieder normal zu starten (für den allgemeinen Betrieb) geben Sie diesen Befehl ein:

- `sudo pcscd`

6 Unterstützte Kombinationen: Betriebssystem - Chipkartenleser - Signaturkarte

In der Regel werden alle Kombinationen der in den Listen benannten Betriebssysteme, Chipkartenleser und Signaturkarten unterstützt. Aus technischen Gründen kann es in Ausnahmefällen allerdings vorkommen, dass die Signaturanbringung, Ver- und Entschlüsselung oder Authentisierung mit einer elektronischen Signaturkarte/SSEE in Kombination mit einem bestimmten Chipkartenleser und einem bestimmten Betriebssystem nur eingeschränkt oder nicht funktioniert. Dieses kann unterschiedliche Gründe haben: Auf der Signaturkarte ist kein Verschlüsselungszertifikat vorhanden. Für eine neue Signaturkarte wurde noch kein geeigneter PC/SC-Treiber durch den Hersteller des Chipkartenlesers für ein bestimmtes Betriebssystem bereitgestellt. Oder es liegt eine technische Inkompatibilität von Chipkartenleser und Signaturkarte vor.

Prüfen Sie daher bitte, ob Ihre Signaturkarte in Kombination mit Ihrem Chipkartenleser und Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Entsprechende Listen finden Sie in den Tabellen „Unterstützte Kombinationen Betriebssystem-Leser-Karten“ (Tabellen 4a bis 4c).

Unterstützte Terminalserver

Heutige Terminalserver-Software spielt über virtuelle USB-Schnittstellen dem Treiber eines Chipkartenlesers vor, dass sich dieses am lokalen Rechner befindet, obwohl es sich tatsächlich an der Arbeitsstation des Nutzers befindet.

Dies funktioniert häufig sehr gut, bedeutet aber auch, dass für die Funktionsfähigkeit die Hersteller der Chipkartenleser (Treiber) und die Hersteller der Terminalserver-Software verantwortlich sind. Es liegt in der Regel nicht in der Verantwortung dieser Anwendung, wenn Kombinationen nicht funktionieren. Auch kann die Funktionsfähigkeit nicht durch Änderungen dieser Anwendung herbeigeführt werden.

Zur Nutzung freigeben wird daher nur eine Teilmenge der insgesamt durch diese Anwendung unterstützten Kombinationen von Betriebssystemen und Chipkartenleser.

Ob eine Kombination von Signaturkarte, Chipkartenleser, Terminalserversoftware, Serverbetriebssystem und Clientbetriebssystem unterstützt wird, ist der Tabelle „Unterstützte Einsatzumgebungen Terminalserver“ (Tabelle 5a bis 5b) zu entnehmen.

Tabelle 1: Unterstützte Betriebssysteme und JRE

Betriebssysteme	JRE Versionen und Updates	Abkündigung
Microsoft Windows 10 32 Bit und 64 Bit	8 Update 351 (64 Bit)	Der Hersteller stellt zweimal pro Jahr ein Funktionsupdate zur Verfügung. Der Service für die Editionen beträgt 18 bzw. 30 Monate ab Freigabedatum (je nach Ausprägung). Weitere Information sind unter https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet zu entnehmen. Nach Ablauf der Servicezeit wird ein Funktionsupdate von Windows 10 nicht mehr unterstützt.
Microsoft Windows 11 32 Bit und 64 Bit	8 Update 351 (64 Bit)	Der Hersteller stellt zweimal pro Jahr ein Funktionsupdate zur Verfügung. Der Service für die Editionen beträgt 18 bzw. 30 Monate ab Freigabedatum (je nach Ausprägung). Weitere Information sind unter https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet zu entnehmen. Nach Ablauf der Servicezeit wird ein Funktionsupdate von Windows 11 nicht mehr unterstützt.
Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 Bit	8 Update 351 (64 Bit)	Die LTS-Distribution wird für zwei Jahre ab Veröffentlichungszeitpunkt unterstützt. Mit Erscheinen der neuen LTS-Version unterstützt die MCard die Vorversion nicht mehr.
Apple macOS Ventura	8 Update 351	Der Hersteller veröffentlicht einmal pro Jahr eine kostenlose Folgeversion. Mit Erscheinen der neuen Version unterstützt die MCard die Vorversion nicht mehr.

Tabelle 2a: Unterstützte Chipkarten geeignet für qualifizierte Siegel

Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter	Handelsname der Chipkarte	Schlüsselverwendung	Name der QSCD 1) in der Zertifizierungsurkunde	Zertifizierungsurkunde
D-Trust GmbH	D-TRUST Card 3.4	QES	Digitale Signatur: Sichere Signaturerstellungseinheiten CardOS V5.0 with Application for QES, V1.0	BSI.02136.TE.07.2013 Nachtrag vom 30.06.2017
	D-TRUST Card 3.4 Multicard 2)			
	D-TRUST Card 4.4		CardOS DI V5.4 QES Version 1.0	BSI-DSZ-CC-1112-2020
	D-TRUST Card 4.4 Multicard 2)			

1) Qualified Signature Creation Device (QSCD)

2) Multisignaturkarte. In Abhängigkeit von der Anwendung ist nach der PIN-Eingabe die Erzeugung von a) genau einer QES möglich, b) bis zu 500 QES im Batchverfahren möglich. Die Erzeugung von Signaturen innerhalb eines festgelegten Zeitfensters ist nicht möglich.

Tabelle 2b: Unterstützte Signaturkarten geeignet für eine qualifizierte Signatur

Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter	Handelsname der Chipkarte	Schlüsselverwendung	Name der QSCD 1) in der Zertifizierungsurkunde	Zertifizierungsurkunde
Deutsche Telekom Security GmbH	Signaturkarte Light	Authentisierung Verschlüsselung QES	Qualified Signature / Seal Creation Device TCOS 3.0 Signature Card, Version 2.0 Release 2/SLE78CLX1440P	SRC.00032.QSCD.12.2018
	Signaturkarte Standard			
	Multisignaturkarte 2)			
Bundesnotarkammer, Zertifizierungsstelle	beA-Signatur 5)	Authentisierung Verschlüsselung QES	STARCOS 3.5 ID GCC C3	BSI-DSZ-CC-0952-V2-2016
Bundesnotarkammer, Zertifizierungsstelle	Bundesnotarkammer, Zertifizierungsstelle qualifizierte elektronische Signatur 3)	Authentisierung Verschlüsselung QES	STARCOS 3.5 ID GCC C3	BSI-DSZ-CC-0952-V2-2016
D-Trust GmbH	D-TRUST Card 3.1	Authentisierung Verschlüsselung QES	Digitale Signatur: Sichere Signaturerstellungseinheiten CardOS V5.0 with Application for QES, V1.0	BSI.02136.TE.07.2013 Nachtrag vom 30.06.2017
	D-TRUST Card 3.1 Multicard 100 3)			
	D-TRUST Card 3.1 Multicard 2)			
	D-TRUST Card 4.1		CardOS DI V5.4 QES Version 1.0	BSI-DSZ-CC-1112-2020

Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter	Handelsname der Chipkarte	Schlüsselverwendung	Name der QSCD 1) in der Zertifizierungsurkunde	Zertifizierungsurkunde
D-TRUST GmbH	D-TRUST Card 4.1 Multicard 2)	Authentisierung Verschlüsselung QES	CardOS DI V5.4 QES Version 1.0	BSI-DSZ-CC-1112-2020
	D-Trust Card 4.1a UPC			
DGN Service	sprintCard businessCard 4)	Authentisierung Verschlüsselung QES	Digitale Signatur: Sichere Signaturerstellungseinheiten CardOS V5.0 with Application for QES, V1.0	BSI.02136.TE.07.2013 Nachtrag vom 30.06.2017
			Qualified Signature Creation Device STARCOS 3.7 HBA G2.1 (R2)	SRC.000047.QSCD.06.2022
Bundesagentur für Arbeit 5)	Signaturkarte der Bundesagentur für Arbeit (BA)	Authentisierung Verschlüsselung QES	Sichere Signaturerstellungseinheit STARCOS 3.4 Health HBA C2	BSI.02120.TE.05.2009 Nachtrag vom 15.11.2010 Nachtrag vom 06.05.2015
D-TRUST GmbH Medisign Deutsche Telekom AG	Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)	Authentisierung Verschlüsselung QES	Qualified Signature Creation Device STARCOS 3.7 HBA G2.1 (R2)	SRC000047.QSCD.06.02022

- 1) Qualified Signature Creation Device (QSCD)
- 2) Multisignaturkarte. In Abhängigkeit von der Anwendung ist nach der PIN-Eingabe die Erzeugung von a) genau einer QES möglich, b) bis zu 500 QES im Batchverfahren möglich. Die Erzeugung von Signaturen innerhalb eines festgelegten Zeitfensters ist nicht möglich.
- 3) Stapelsignaturkarte. In Abhängigkeit von der Anwendung ist nach der PIN-Eingabe die Erzeugung von a) genau einer QES möglich, b) kartenabhängig die Erzeugung von bis zu 100 QES im Batchverfahren möglich.
- 4) Stapelsignaturkarte. In Abhängigkeit von der Anwendung ist nach der PIN-Eingabe die Erzeugung von a) genau einer QES möglich, b) kartenabhängig die Erzeugung von bis zu 254 QES im Batchverfahren möglich. Die Karten funktionieren nur kontaktbehaftet. Die Verschlüsselungsfunktionalität wird nur für die RSA-Schlüssel unterstützt.
- 5) Die Signaturkarte wird nur an Mitarbeiter der Behörde ausgegeben (geschlossene Nutzergruppe).

Tabelle 2c: andere unterstützte Signaturkarten

Vertrauensdiensteanbieter	Handelsname der Chipkarte	Schlüsselverwendung	Name der SSCD 1)	Bemerkungen
Bundesnotarkammer, Zertifizierungsstelle	beA-Karte Basis	Authentisierung Verschlüsselung	Java Card Open Platform (JCOP)	--
Bundesnotarkammer, Zertifizierungsstelle	Justiz-Paket R-Karte für Fernsignatur	Authentisierung Verschlüsselung	Java Card Open Platform (JCOP)	--
Deutschland-Online Infrastruktur (DOI) CA 2)	TeleSec Signaturkarte (Signature-Card 2.0) mit DOI-Zertifikat	Authentisierung Fortgeschrittene Signatur	Qualified Signature / Seal Creation Device TCOS 3.0 Signature Card, Version 2.0 Re-lease	SRC.00032.QSCD.12.2018
Vertrauensdiensteanbieter	Handelsname der Chipkarte	Schlüsselverwendung	Name der SSCD 1)	Bemerkungen
Europäisches Patentamt – European Patent Office (EPO)	Online Services Smart Card Epoline	Fortgeschrittene Signatur	--	--
Landeshauptstadt Hannover (LHH) 2)	TeleSec Signaturkarte (Signature-Card 2.0) mit LHH-Zertifikat	Authentisierung Verschlüsselung Fortgeschrittene Signatur	Qualified Signature / Seal Creation Device TCOS 3.0 Signature Card, Version 2.0 Re-lease 2/SLE78CLX1440P	SRC.00032.QSCD.12.2018
VR Bank	VR-BankCard VR-NetworldCard	Authentisierung Verschlüsselung Fortgeschrittene Signatur	--	--

1) Secure Signature Creation Device

2) Die Signaturkarte wird nur an Mitarbeiter der Behörde ausgegeben (geschlossene Nutzergruppe).

Tabelle 3a: Technisch unterstützte Chipkartenleser

Handelsname des Geräts	Hersteller	Angaben zur technischen Unterstützung	Zertifizierungsurkunde	PIN-Pad	Standard	Schnittstelle	
						PC	Karte
Cherry Smartboard 1.0	Cherry GmbH	Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 2	-	ja	PC/SC	USB	kontakt
Cherry SmartTerminal 2100	Cherry GmbH	Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 2	-	ja	PC/SC	USB	kontakt
Cherry KC 1000 SC-Z	Cherry GmbH	FW-Version 2.2.0	BSI-DSZ-CC-0970-V2-2018	ja	PC/SC	USB	kontakt
CyberJack RFID komfort	Reiner SCT Kartenlesegeräte GmbH	cyberJack® RFID komfort Version 2.0	TUVIT.93180.TU.12.2011	ja	PC/SC	USB	kontakt, kontaktlos
CyberJack RFID komfort FON	Reiner SCT Kartenlesegeräte GmbH	Barrierefreier Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3	--	ja	PC/SC	USB	Kontakt, kontaktlos
CyberJack RFID standard	Reiner SCT Kartenlesegeräte GmbH	cyberJack® RFID standard Version 1.2	TUVIT.93188.TU.07.2011	ja	PC/SC	USB	kontakt, kontaktlos
CyberJack secoder	Reiner SCT Kartenlesegeräte GmbH	Chipkartenleser cyberJack secoder Version 3.0	TUVIT.93154.TE.09.2008	ja	PC/SC	USB	kontakt
CyberJack one	Reiner SCT Kartenlesegeräte GmbH	Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3	-	ja	PC/SC	USB	kontakt
Fujitsu Siemens Chipkartenleser-Tastatur KB SCR Pro	Fujitsu Siemens	Chipkartenleser-Tastatur KB SCR Pro, Sachnummer S26381-K329-V2xx HOS:01, Firmware Version 1.06	BSI.02082.TE.01.2007	ja	PC/SC	USB	kontakt
Fujitsu Siemens Chipkartenleser-Tastatur Smartcase KB SCR e-SIG	Fujitsu Siemens	SmartCase KB SCR eSIG (S26381-K529-Vxxx) Hardware Version HOS:01, Firmware-Version 1.20, Firmware-Version 1.21 gemäß Nachtrag vom 04.02.2011	BSI.02107.TE.03.2010 Nachtrag zur Bestätigung BSI.02107. TE.03.2010 vom 04.02.2011	ja	PC/SC	USB	kontakt
Kobil KAAN Advanced	Kobil Systems GmbH	Chipkartenterminal KAAN Advanced, Firmware-Version 1.02, Hardware Version K104R3, Firmware 1.19 gemäß Nachtrag zur Bestätigung	BSI.02050.TE.12.2006 Nachtrag zur Bestätigung vom 07.04. 2008: T-Systems. 02207.TU.04.2008	ja	PC/SC	USB	kontakt

SPR 332 usb (Chipdrive pinpad pro)	IDENTIVE GmbH (Nachfolger der SCM Microsystems GmbH)	Chipkartenleser SPR332, Firmware Version 6.01	BSI.02117.TE.02.2010	ja	PC/SC	USB	Kontakt
ORGA 930 Care	Worldline Healthcare GmbH	Für den Offline-Betrieb geeignet	Keine Gematik-Zulassung	ja	PC/SC	USB	kontakt

Tabelle 3b: Technisch unterstützte Chipkartenleser mit CT-API-Schnittstelle

Handelsname des Geräts	Hersteller	Angaben zur technischen Unterstützung	PIN-Pad	Standard	Schnittstelle	
					PC	Karte
CARD STAR/ medic Version 2	CCV Deutschland GmbH	CARD STAR /medic2, Version M1.50G Herstellereklärung vom 01.09.2010, Version M1.53G gemäß 1. Nachtrag vom 15.04.2011	ja	CT-API	USB	kontakt
eHealth 8751 LAN	Omnikey	eHealth-BCS-Kartenterminal Omnikey eHealth 8751 LAN Version 2.06, FW 1.32 Herstellereklärung vom 29.07.2011	ja	CT-API	USB	kontakt
eHealth BCS 200	IDENTIVE GmbH (Nachfolger der SCM Microsystems GmbH)	eHealth Kartenterminal eHealth 200 BCS Version 02.00 Herstellereklärung vom 19.03.2010, 1. Nachtrag zur Herstellereklärung vom 20.01.2011	ja	PC/SC CT-API	USB	kontakt
GT900 BCS	german telematics	Chipkartenterminal eHealth GT900 BCS mit der Firmware-Version: 1.0.10 und der Hardwareversion: 2.0 / 2.0 SI / 2.0 SW, Herstellereklärung vom 07.07.2010	ja	CT-API	USB	kontakt
medCompact eHealth	Verifone (ehemals Hypercom)	medCompact eHealth BCS Version 02.00 Herstellereklärung vom 19.03.2010, Nachtrag 1 zur Herstellereklärung vom 20.01.2011	ja	CT-API	USB	kontakt
ORGA 6041 Version 2.07	Worldline Healthcare GmbH	ORGA 6041 Version 2.07 Herstellereklärung vom 08.09.2010	ja	PC/SC CT-API	USB	kontakt

Tabelle 3c: Unterstützte Chipkartenleser ohne PIN-Pad (Auswahl)

Handelsname des Geräts	Hersteller	PIN-Pad	Standard	Schnittstelle	
				PC	Karte
CardMan 3121	Omnikey	nein	PC/SC	USB	kontakt
SCM SDI011 RFID	IDENTIVE GmbH (Nachfolger der SCM Microsystems GmbH)	nein	PC/SC	USB	kontakt, kontaktlos 1)
Cherry ST-1044U	ZF Electronics GmbH	nein	PC/SC	USB	kontakt
Cherry ST-1275	ZF Electronics GmbH	nein	PC/SC	USB	kontakt, kontaktlos 1)
CLOUD 4700 F Dual Interface USB Desktop Reader	IDENTIVE GmbH (Nachfolger der SCM Microsystems GmbH)	nein	PC/SC	USB	kontakt, kontaktlos 1)
CLOUD 2700 F Contact Smart Card Reader	IDENTIVE GmbH (Nachfolger der SCM Microsystems GmbH)	nein	PC/SC	USB	kontakt

1) nicht unterstützt

Tabelle 4a: Unterstützte Kombinationen Windows Betriebssysteme - Chipkartenleser - Signaturkarte

Handelsnamen der technisch unterstützten Chipkartenleser mit Pin-Pad	Unterstützte Windows-Systeme 6)		Handelsnamen der Signaturkarten									
	Firmware	Treiber PC/SC	TeleSec Qualified ID	BNotK R-Karte für Fernsignatur 4)	beA-Mitarbeiter 4)	D-TRUST Card 4.1, 4.1 UPC, 4.4	eHBA G2.1	DGN SprintCard DGN BusinessCard	BA-Signaturkarte	DOI	EPO-Karte	VR Bank
Cherry® Secure Smartboard 1.0	N/A	5.0.4	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
Cherry® ST-2100	7.10	4.5.4	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
Cherry® KC 1000 SC-Z	2.0.0	5.0.4	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® one	1.2.10	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® secoder	3.0.28	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® RFID standard kontakt	1.2.38	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® RFID komfort kontakt	2.0.35	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® RFID komfort FON kontakt	2.0.28	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
cyberJack® RFID standard kontaktlos	1.2.38	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
cyberJack® RFID komfort kontaktlos	2.0.35	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
cyberJack® RFID komfort FON kontaktlos	2.0.28	6.1.1.0 (bc_7_8_10)	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Fujitsu Siemens KB SCR eSIG	1.21	1.12.0.0	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
Fujitsu Siemens KB SCR Pro	1.06	1.2.24.27	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
Kobil KAAAN Advanced	1.19	2013.1.24.1	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
SPR 332 V2	7.6	4.5.4	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
ORGA 930 Care	5.3.0	3.0.0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGA 6041 Version 2.07	2.07	2.0.0.6	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
eHealth BCS 200	2.01	1.2.0.0	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
medCompact eHealth	02.00	CTAPI 03.00.cthyc32.dll 3)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
GT900 BCS	1.0.10	ctgt900.dll 3)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
Omnikey 8751 eHealth LAN	1.3.2	ct8751com.dll 3)	✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	✓
In Tabelle 3c aufgeführte Geräte ohne PIN-Pad			✓1)	✓	✓	✓5)	✓	✓	✓	✓2)	✓	✓

1) Ver-/ und Entschlüsselung nur im CMS-Format möglich

2) nur Signatur

3) nur CT-API, dll nur 32 Bit Java

4) nur Authentisierung

5) D-TRUST Card 4.4 (Siegelkarte) nur QES

6) Die unterstützten Windows-Betriebssysteme sind der Tabelle 1 zu entnehmen

Tabelle 4b: Unterstützte Kombinationen Ubuntu 20.04 LTS (64 Bit) - Chipkartenleser - Signaturkarte

Handelsnamen der technisch unterstützten Chipkartenleser mit Pin-Pad	Ubuntu 22.04 LTS (64 Bit)		Handelsnamen der Signaturkarten									
	Firmware	PCSC-lite Version 1.8.26-4	TeleSec Qualified ID	BNotK R-Karte für Fernsignatur ¹⁾	beA-Mitarbeiter 4)	D-TRUST Card 4.1, 4.1 UPC, 4.4	eHBA G2.1	DGN SprintCard DGN BusinessCard	BA-Signaturkarte	DOI	EPO-Karte	VR Bank
Cherry® Secure Smartboard 1.0	N/A	Kein Treiber verfügbar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Cherry® ST-2100	7.10	CCID 1.4.31-1 5)	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
Cherry® KC 1000 SC-Z	2.0.0	CCID 1.4.31-1	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® one	1.2.10	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® secoder	3.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® RFID standard kontakt	1.2.60	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® RFID komfort kontakt	2.0.35	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® RFID komfort FON kontakt	2.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
cyberJack® RFID standard kontaktlos	2.0.26	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
cyberJack® RFID komfort kontaktlos	1.2.60	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
cyberJack® RFID komfort FON kontakt	2.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓1)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
Fujitsu Siemens KB SCR eSIG	1.21	CCID 1.4.31-1	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
Fujitsu Siemens KB SCR Pro	1.06	CCID 1.4.31-1 5)	✓1)	*	*	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
Kobil KAAAN Advanced	1.19	ifdokccid-lnx-4.2.8	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
SPR 332 V2	7.6	CCID 1.4.31-1	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
ORGA 930 Care	5.3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGA 6041 Version 2.07	2.07	V1.7	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
eHealth BCS 200	2.01	V1.05	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
medCompact eHealth	02.00	CTAPI 03.00,cthyc32.dll 3)	✓1)	✓	✓	✓6)	✓	✓	✓1)	✓2)	✓	
GT900 BCS	1.0.10	Keine Treiber verfügbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Omnikey 8751 eHealth LAN	1.3.2	Keine Treiber verfügbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
In Tabelle 3c aufgeführte Geräte ohne PIN-Pad			✓1)	✓	✓	✓6)	✓)	✓	✓1)	✓2)	✓2)	

1) Ver-/ und Entschlüsselung nur im CMS-Format möglich

2) nur Signatur

3) nur CT-API, dll nur 32 Bit Java

4) nur Authentisierung

5) Bei diesen Kartenlesern muss der Name im generischen CCID-Treiber mit * angeführt werden

6) D-TRUST Card 3.4 und 4.4 (Siegelkarte) nur QES

Tabelle 4c: Unterstützte Kombinationen macOS Big Sur - Chipkartenleser - Signaturkarte

Handelsnamen der technisch unterstützten Chipkartenleser mit Pin-Pad	macOS Ventura		Handelsnamen der Signaturkarten									
	Firmware	PCSC-lite Version 8	TeleSec Qualified ID	BNotK R-Karte für Fernsignatur ⁴⁾	beA-Mitarbeiter ⁴⁾	D-TRUST Card 4.1, 4.1 UPC, 4.4	eHBA G2.1	DGN SprintCard DGN BusinessCard	BA-Signaturkarte	DOI	EPO-Karte	VR Bank
Cherry® Secure Smartboard 1.0	N/A	Kein Treiber verfügbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cherry® ST-2100	7.10	scmccid 5.0.39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cherry® KC 1000 SC-Z	2.0.0	scmccid 5.0.41	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® one	1.2.7	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® secoder	3.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® RFID standard kontakt	1.2.60	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® RFID komfort kontakt	2.0.35	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® RFID komfort FON kontakt	2.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
cyberJack® RFID standard kontaktlos	1.2.60	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
cyberJack® RFID komfort kontaktlos	2.0.35	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
cyberJack® RFID komfort FON kontakt	2.0.28	ifd-cyberJack 3.99.5 sp15	✓ ¹⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
Fujitsu Siemens KB SCR eSIG	1.21	CCID 1.4.31	✓ ¹⁾	x	x	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
Fujitsu Siemens KB SCR Pro	1.06	CCID 1.4.31 3)	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
Kobil KAAAN Advanced	1.19	CCID 1.4.31	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
SPR 332 V2	7.6	scmccid 5.0.41	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	
ORGA 930 Care	5.3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In Tabelle 3c aufgeführte Geräte ohne PIN-Pad			Nicht getestet									

1) Ver-/ und Entschlüsselung nur im CMS-Format möglich

2) nur Signatur

3) Bei diesen Kartenlesern muss der Name im generischen CCID-Treiber mit * angeführt werden

4) nur Authentisierung und Verschlüsselung

5) D-TRUST Card 4.4 (Siegelkarte) nur QES

Tabelle 5a: Unterstützte Einsatzumgebungen Terminalserver

Clientbetriebssystem:	Windows 10 1)				
Serverbetriebssystem:	Windows Server 2016 64 Bit				
Terminalserver:	Citrix Virtual Apps and Desktops 7 (1811)				
Handelsnamen der technisch unterstützten Chipkartenleser mit Pin-Pad	Chipkartenleser		Handelsnamen der Signaturkarten		
	Firmware	Treiber PC/SC	BNotK R-Karte für Fernsignatur 3) beA-Mitarbeiter 3)	D-TRUST Card 4.1, 4.1 UPC, 4.4	DGN sprintCard DGN business Card
Cherry® ST-2100	7.10	4.5.3	✓	✓ 2)	✓
Cherry® KC 1000 SC-Z	2.0.0	5.0.4	✓	✓ 2)	✓
cyberJack® RFID standard kontakt	1.2.60	6.1.1.0 (bc_7_8_6)	✓	✓ 2)	✓
cyberJack® RFID komfort kontakt	2.0.35	6.1.1.0 (bc_7_8_6)	✓	✓ 2)	✓
cyberJack® secoder	3.0.26	6.1.1.0 (bc_7_8_6)	✓	✓ 2)	✓
SPR 332 V2	7.6	4.5.3	✓	✓ 2)	✓

- 1) Der Hersteller stellt zweimal pro Jahr ein Funktionsupdate von Windows 10 zur Verfügung. Der Service für die Editionen beträgt 18 bzw. 30 Monate ab Freigabedatum (je nach Ausprägung). Weitere Informationen sind unter <https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet> zu entnehmen. Nach Ablauf der Servicezeit wird ein Funktionsupdate von Windows 10 nicht mehr unterstützt.
- 2) D-TRUST Card 4.4 (Siegelkarte) nur QES
- 3) Nur Authentisierung

Tabelle 5b: Unterstützte Einsatzumgebungen Terminalserver

Clientbetriebssystem:	FUJITSU Thin Client FUTRO S720 eLUX RP V5.7.0 mit PC/SC lite V1.8.20-1 und CCID V1.4.26-1		
Serverbetriebssystem:	Windows Server 2016 64 Bit		
Terminalserver:	Citrix XenApp 7.15		
Handelsnamen der technisch unterstützten Chipkartenleser mit Pin-Pad	Chipkartenleser		Handelsnamen der Signaturkarte: D-TRUST 4.1, 4.1 UPC, 4.4
	Firmware	Treiber PC/SC 1)	
cyberJack® e-com plus	3.0.80	ifd-cyberJack 3.99.5 sp14	✓
cyberJack® standard	1.2.60	ifd-cyberJack 3.99.5 sp14	✓
cyberJack® komfort kontakt	2.0.35	ifd-cyberJack 3.99.5 sp14	✓

- 1) Bei generischen CCID-Treibern muss der Name des Lesers mit * angeführt werden
- 2) D-TRUST Card 4.4 (Siegelkarte) nur QES

7 Impressum

Die Administration Intelligence AG ist bei der Redaktion dieses Dokuments mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgegangen. Inhaltliche Lücken, Fehler und fehlerhafte Interpretationen können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die Administration Intelligence AG haftet nicht für technische Fehler in diesem Dokument. Die Beschreibungen in diesem Dokument stellen keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar.

Administration Intelligence AG
Steinbachtal 2B
97082 Würzburg
Telefon: 0931-73046-200
Fax: 0931-73046-99-200
www.ai-ag.de
E-Mail: info@ai-ag.de

Vorstand: Dr. Christian Schneider (Vors.), Christian Baltés, Frank Linneberg
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Rainer Thome
Registernummer: HRB 717